



DIGITRADIO 52 ASA

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Bluetooth und ASA-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
grau/weiß	4019588039827	0000/3982	875 g	501 g	14 x 6,5 x 13,8 cm	18 x 15 x 18 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio und UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Einstellbarer Weckrhythmus

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+

Vier Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

Equalizer: Ja

ANSCHLÜSSE Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1 USB: 1	BEDIENUNG/KOMFORT Uhr: Ja Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja Wecktimer: Ja Sleeptimer: Ja Snooze-Funktion: Ja Programmspeicher Favoriten DAB+: 20 Programmspeicher Favoriten UKW: 20	BLUETOOTH VERSION & PROFILE Bluetooth-Version: 5 A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja
DISPLAY Typ: LCD Größe: 4,2 Zoll Dimmbar: Ja (automatisch mit Lichtsensor)	FUNKTIONEN USB Ladefunktion: Ja ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja	SONSTIGE FEATURES OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch
STREAMING Bluetooth Audiostreaming: Ja	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 / 60 Hz Netzteil: DC 5,0 V / 2000 mA Netzteilart: Extern	LEISTUNG/ENERGIEWERTE Leistungsaufnahme Standbybetrieb: <1 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 11 W
LIEFERUMFANG DIGITRADIO 52 ASA, Netzteil, Bedienungsanleitung		