



DIGITRADIO 330

DAB+/UKW-Stereoradio mit CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029590	0000/2959	4,04 kg	3,31 kg	35,5 x 13,5 x 19,5 cm	41 x 18,6 x 24,1 cm
4019588129597	0001/2959	4,04 kg	3,31 kg	35,5 x 13,5 x 19,5 cm	41 x 18,6 x 24,1 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW)

Integrierter CD-Player mit MP3-Wiedergabe

TFT-Farbdisplay (2,4")

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Radiowecktimer

Sleeptimer

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 80 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 - 40 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 10 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher : Ja

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

USB : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5,3

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Typ : TFT-Farbdisplay

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Bild-Formate : JPEG, PNG

Audio-Formate : MP3, MP2, AAC

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <0.8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 30 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 330, Fernbedienung, 2x AAA Batterien, Bedienungsanleitung